

Especificación clave

Resolución nativa	Brillo (ANSI Lumen)
Full HD (1920x1080)	450
Tipo	Relación de contraste
LED de 4 canais (RGGG)	150,000:1
Corrección trapezoidal digital	Salida
SIM (Vertical)	5W Mono
Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)	Screen Share (mirroring inalámbrico con dispositivo compatible con MiraCast)
SIM (até 4K/30Hz)	SIM
Zoom	
Fixo	

Todas las especificaciones

SISTEMA DE PROYECCIÓN

Sistema de proyección
DLP

RESOLUCIÓN NATIVA

Resolución nativa
Full HD (1920x1080)

BRILLO (ANSI LUMEN)

Brillo (ANSI Lumen)
450

RELACIÓN DE CONTRASTE

Relación de contraste
150,000:1

LENTE DE PROYECCIÓN

Enfoque (Auto / Manual)	Zoom
Manual	Fixo

IMAGEN DE PROYECCIÓN

Tamaño de pantalla	Estándar (lente a pared)
30" ~ 120"	60"@1,59m, 100"@2,65m
Relación de proyección	
1.2	

DESPLAZAMIENTO DE LA PROYECCIÓN

Desplazamiento de la proyección
1

FUENTE DE LUZ

Tipo	Horas de vida
LED de 4 canais (RGGG)	30.000 horas

SONIDO

Salida	Voz clara
5W Mono	SIM (Clear Voice Pro)
Compatible con Dolby Atmos	
SIM (Pass through)	

TAMAÑO

Tamaño neto (mm) (An x Pr x Al)
148 x 148 x 66,5

PESO

Peso neto (kg o g)
1

TEMPERATURA

Operación Temperatura
0 ~ 40°C

UNIFORMIDAD

Uniformidad (JBMMMA 9 puntos)
85%↑

COMPATIBILIDAD CON SEÑALES DE ENTRADA

Digital (HDMI)
Até 1080p (60Hz, 50Hz, 24Hz)

TERMINALES DE ENTRADA/SALIDA

Salida de audio	RJ45
1 (Φ3.5)	1
HDMI	USB tipo A
2	1 (USB2.0)

FUNCIONES

Plataforma (OS, UI) webOS 4.0 (inteligente)	Home Dashboard (Entrada, IoT con dispositivo OFC) SIM (OCF/UEI IoT não suportado)
Imagen de fondo SIM	Sugerencia de contenidos SIM
Navegador de Internet SIM	Compatibilidad con altavoces AI Funciona com Apple Homekit
Screen Share (mirroring inalámbrico con dispositivo compatible con MiraCast)	Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)

SIM

Compartir contenidos inalámbricos (con Android, iOS)

SIM

Salida de sonido Bluetooth

SIM

LG Sound Sync(con barra de sonido)

SIM

HDMI simplink(CEC)

SIM

Plug & Play (detección automática de fuente RGB/DVI/HDMI)

SIM

Guía de configuración

SIM (Bean Bird)

Eco Function - Modo de ahorro de energía

SIM (Mínimo/Medio/Máximo)

Función Eco - Apagado Automático / Reposo Automático

SIM

Función Eco - Modo de espera automático / Apagado automático

SIM

HDR

HDR

Cine Real

SIM

Super Resolución (Control Experto)

SIM (Full HD)

Auto Keystone

SIM (Vertical)

Gradación suave

SIM

Reducción de ruido

SIM

Contraste dinámico (control experto)

SIM

Sistema de gestión del color (control experto)

SIM

Corrección Gamma (Control experto)

SIM (até 4K/30Hz)

Compartición de contenidos (con dispositivo compatible con DLNA)

SIM

Control de sincronización AV Bluetooth

SIM

HDMI ARC(Canal de retorno de audio)

SIM (eARC)

HDCP

HDCP 2.2

USB Host (Película, Música, Foto)

SIM

HID (conexión de teclado/ratón/portátil a través de USB)

SIM

Eco Function - Temporizador de apagado

SIM

Eco Function - Hora de encendido/apagado

SIM (Ligado / Desligado)

Procesador

Quad Core

Mapeo de tonos HDR

SIM

Escalador

SIM (Full HD)

Corrección trapezoidal digital

SIM (Vertical)

Imagen Flip

SIM (Horizontal/Vertical)

Control de nivel de negro

SIM

Ajuste de la temperatura del color

SIM

Dynamic Color (Control experto)

SIM

Ajuste de la gama de colores (Control experto)

SIM

Ajuste del balance de blancos (control experto)

SIM

SIM

Encendido/apagado rápido (instantáneo)
SIM (ligado 12 segundos ↓ / desligado 2 segundos)

Modo de almacenamiento
SIM

Autodiagnóstico
SIM

DISEÑO

Cabinet Color
Branco

Soporte de pie
SIM (4 pernas)

Tecla Local
Joystick

Orificio para trípode (para trípode, montaje en techo)
SIM

ACCESORIO

Manual (Libro Completo o Simple)
Livro simples

Tarjeta de garantía
SIM

Conformidad(Reglamento)
KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE

Guía rápida del usuario (Quick Set-up Guide)
SIM

Mando a distancia - Normal
SIM

RUIDO

Ahorro Energía Mín.
29dB(A)

Ahorro de energía Máx. (Eco)
24dB(A)

Ahorro Energía Med.
26dB(A)

RELACIÓN DE ASPECTO

Control de relación de aspecto
16:9/Original/4:3/Zoom vertical/4-Way Zoom

POWER

Consumo de energía (máx.)
62W

Potencia en espera
<0.5W

Fuente de alimentación
Adaptador 65W

Cerrar ^